

OSCILADOR RF

Este oscilador pode produzir sinais na faixa dos 27 MHz aos 150MHz, dependendo da bobina L1. A bobina será feita com fio 22 ou 24 em forma de 1cm, sem núcleo, segundo a seguinte tabela que também dá os valores de C2 correspondentes:

F (MHz)	L1	C2
27 – 54	12	47pF
54 – 100	6	22pF
100 – 150	3	4,7pF

Cv é um variável para FM de pequena capacitância

